



LEADER 400 START 230V 12-24V



Überblick

LEADER 400 START 230V 12-24V

cod. 807551

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24 V Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren und Dieselmotoren bis 70 hp.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 807551	A _{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 45 A	S	SCHALTSTUFEN 3
V _{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A _{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 31 A	W H L	ABMESSUNGEN 26,5 x 34,5 x 23 cm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A _{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 180 A	kg	GEWICHT 10,9 kg
P _{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 1 KW	A _{START MAX}	MAX STARTSTROM 300 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489764804 0
P _{START}	LEISTUNG BEI START 6,4 KW	C _{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 20 Ah	G	STÜCK/PALETTE 27 pz/palette
B	LADESPANNUNG 12 / 24 V	C _{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 700 A	G	STÜCK/PALETTE - B 36 pz/pallet-B

Lieferumfang

KABEL 10 MMQ 2 M - 123425



COLORADO 150R POSITIVE ZANGE 150A - 712002



LEADER 400 START 230V 12-24V



COLORADO 150B MASSEKLEMME 150A - 712001